

MFR-3100EX 仕様書

1. 仕様

MFR-3100EX 基本仕様

使用温度／使用湿度	0℃～40℃／30%～85% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V～240V ±10%, 50/60Hz x 2 (リダンダント構成には MFR-31PS オプションが必要)
消費電力	AC100V～120V : 671VA (661W) AC220V～240V : 608VA (510W)
外形寸法	430 (W) x 177 (H) x 400 (D) mm EIA 4RU 482 (W) (ラック金具付き)
質量	25kg (フルオプション)

MFR-3100EX 技術仕様

ビデオフォーマット	
UHD 4K (12G-SDI) (3G-SDI)	2160p / 59.94, 50 (MFR-8SDIGB / 8SDOGB が必要) Single Link 12G-SDI (SMPTE ST 2082-10) Quad Link 3G-SDI (SMPTE ST 425-5)
HD (3G-SDI)	1080p / 60, 59.94, 50 (SMPTE 424M)
HD (HD-SDI)	1080i / 60, 59.94, 50 1080p / 30, 29.97, 23.98, 25, 24 1080PsF / 30, 29.97, 23.98, 25, 24 720p / 60, 59.94, 50 (SMPTE 292M)
SD (SD-SDI)	525/59.94i, 625/50i (SMPTE 259M) (MFR-8SDI/SDO 使用時)
DVB-ASI	EN 50083-9 準拠 (MFR-8SDI/SDO 使用時)
入力 x 出力	最小 8 x 8～最大 64 x 72 (論理マトリクスの最大は 512 x 512) 入力スロット数 : 8 出力スロット数 : 9 (8 チャンネル単位で増設可能)
ビデオ入力	
MFR-8SDI (ビデオ入力時)	3G/HD/SD-SDI 入力基板 (最大 8 枚) ・75Ω BNC x 8 ケーブル補償範囲 ・3G/HD-SDI: 100m (5C-FB ケーブル使用時) ・SD-SDI: 200m (5C-2V ケーブル使用時)
MFR-8SDIGB	12G/3G-SDI 入力基板 (最大 8 枚) ・75Ω BNC x 2 (12G-SDI または 3G-SDI) ・75Ω BNC x 6 (3G-SDI) I/O デレイ選択 ・Delay (H) (0.3H-1H), 1 frame, 1 frame+ Delay (H) ケーブル補償範囲 ・12G-SDI: 100m (L-5.5CUHD ケーブル使用時) ・3G/HD-SDI: 100m (5C-FB ケーブル使用時)
ビデオ出力	
MFR-8SDO	3G/HD/SD-SDI 出力基板 (最大 9 枚) ・75Ω BNC x 8 (自動リクロック機能)

MFR-8SDOGB	<p>12G/3G-SDI 出力基板 (最大 9 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 2 (12G-SDI または 3G-SDI) ・75Ω BNC x 6 (3G-SDI) <p>I/O デレイ選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Delay (H) (0.3H-1H), 1 frame, 1 frame+ Delay (H)
MFR-8SDODL	<p>3G/HD-SDI 出力基板 (最大 9 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 8 <p>3G/HD-SDI 信号 の出力位相調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出力位相: REF 入力信号に対して+1H~+5H ・引き込み範囲 (出力位相により可変) <ul style="list-style-type: none"> +1H 出力: -4.1H~+0.9H +2H 出力: -3.1H~+1.9H +3H 出力: -2.1H~+2.9H +4H 出力: -1.1H~+3.9H +5H 出力: -0.1H~+4.9H ・Quiet Switch OFF: 入力のアンシラリデータは全て通過 (信号切り替えのショック保障なし) ・Quiet Switch ON: 以下のアンシラリデータを通過 (再生成) <ul style="list-style-type: none"> - SMPTE ST352 (ビデオペイロード ID) - SMPTE ST299-1 (エンベデッドオーディオ) <p>16 チャンネル(Group1~4)、PCM、48kHz 24bit 同期のみ</p>
オーディオ入力	
MFR-8AAI	<p>A/D 変換付アナログオーディオ入力基板 (最大 8 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・D-sub 25 ピン (メス) x 2 (ステレオ x 8、16 チャンネル) ・平衡または不平衡、600Ω/ハイインピーダンス ・A/D 変換: 48kHz / 24bit
MFR-8AESI	<p>AES/EBU オーディオ入力基板 (最大 8 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 8 (ステレオ x 8、16 チャンネル) ・48kHz / 24bit (ただし 8AESO については制限なし)
MFR-8SDI (オーディオ入力時)	<p>MADI オーディオ入力基板 (最大 8 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 8 (MADI x 8) ・MADI: 64 チャンネル、48kHz / 24bit
オーディオ出力	
MFR-8AAO	<p>D/A 変換付アナログオーディオ出力基板 (最大 9 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・D-Sub 25 ピン (メス) x 2 (ステレオ x 8、16 チャンネル) ・平衡または不平衡、600Ω/100Ω ・D/A 変換: 48kHz / 24bit
MFR-8AESO	<p>AES/EBU オーディオ出力基板 (最大 9 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 8 (ステレオ x 8、16 チャンネル) ・48kHz / 24bit (ただし 8AESI については制限なし)
MFR-8MADIPO	<p>MADI / SDI 出力基板 (最大 9 枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・75Ω BNC x 8 (MADI/SDI x 8) <p>オーディオ出力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MADI: 64 チャンネル、48kHz / 24bit (AES10-2008 (MADI) 準拠) ・オーディオ入出力遅延: 1 ms 以下 <p>ビデオ出力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3G-SDI: 1080/59.94p, 1080/50p ・HD-SDI: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p ・追加遅延量: Delay (H) (0.2H-1H)

MFR-8AESPO	AES/EBU オーディオ出力基板 (最大 9 枚) ・75Ω BNC x 8 (ステレオ x 8、16 チャンネル) ・48kHz / 24bit ・オーディオ入出力遅延: 1 ms 以下
マルチビューワー	
MFR-16MV	16 分割出力基板 (最大 4 枚) ・出力スロットを 2 つ使用 ・75Ω BNC x 16
リファレンス入力	BB: NTSC: 0.429V(p-p)/PAL: 0.45V(p-p) または 3 値シンク: 0.6V(p-p) 75Ω BNC x 1 ループスルー (未使用時は 75Ω で終端してください。)
インターフェース	
MFR-LAN	10/100BASE-TX RJ-45 x 2 (RU/GPI ユニット接続用。最大 128 台まで接続可能) (2 系統目はリダンダント CPU 構成時に使用)
PC-LAN	10/100/1000BASE-T RJ-45 x 2 (PC/外部機器接続用) (2 系統目はリダンダント CPU 構成時に使用)
ALARM	D-sub 9ピン (メス) x1 (電源アラーム、ファンアラーム、クロスポイントエラー、CPU チェンジオーバー、セカンダリ-CPU エラー)

オプション

MFR-31CPU	リダンダント CPU 基板
MFR-31PS	リダンダント電源ユニット (AC ケーブル、AC コードクランプ付き)

その他のオプション

MFR-8/18/39RUA MFR-40RU MFR-16RU/16RUD/16RUTA MFR-16/32/64RUW	リモートコントロールユニット
MFR-GPI	インターフェース拡張用ユニット
MFR-TALM	タリマネージャユニット
MFR-RULINK	MFR 遠隔操作中継ユニット
MFR-8SDIFS ※	MFR-3100EX 用 FS 入力ボード

※ 将来対応予定

MFR-3100EX 付属品

電源コード、ゴム足、セットアップガイド

2. 外観

(寸法単位 mm)

