

HVS-100/110 主な特長

ビデオ入力は標準8最大14系統、 ビデオ出力は標準5最大9系統 (HVS-100)

ビデオ入出力は、HD/SD-SDIで8入力4出力を標準搭載。HDとSD信号の混在入力を標準でサポートします。5系統の出力はフリーアサイン可能で、内1系統にHDMIを搭載。3基ある拡張スロットには、HD/SD-SDIだけでなく、HDMI、VGAなどの入出力拡張カードを装着できます。

ビデオ入力は12系統、 ビデオ出力は9系統 (HVS-110)

ビデオ入出力はHD/SD-SDIで12入力8出力を搭載。HD信号とSD信号の混在入力を標準でサポートします。9系統の出力はフリーアサイン可能で、内1系統にHDMIを搭載。

入出力拡張カード構成

HVS-100の拡張スロットに装着できる入出力拡張カードの組み合わせは以下の通りです。各拡張カードの詳細は「オプション」をご覧ください。

オプションスロット			入力数			出力数		
スロットA	スロットB	スロットC	HD/SD-SDI	HDMI		HD/SD-SDI	HDMI	
				HDMI	HDMI or VGA		HDMI	HDMI and VGA
—	—	—	8	0	0	4	1	0
HVS-100DI-A	—	—	12	0	0	4	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100DI-A	—	14	0	0	4	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100DI-A	HVS-100DO	14	0	0	6	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100DI-A	HVS-100PCO	14	0	0	4	2	1
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	—	12	1	1	4	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	HVS-100DO	12	1	1	6	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	HVS-100PCO	12	1	1	4	2	1
HVS-100DI-A	HVS-100DO	—	12	0	0	6	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100DO	HVS-100DO	12	0	0	8	1	0
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	—	12	0	0	4	2	1
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	HVS-100DO	12	0	0	6	2	1
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	HVS-100PCO	12	0	0	4	3	2
HVS-100PCI	—	—	8	1	1	4	1	0
HVS-100PCI	HVS-100DI-A	—	10	1	1	4	1	0
HVS-100PCI	HVS-100DI-A	HVS-100DO	10	1	1	6	1	0
HVS-100PCI	HVS-100DI-A	HVS-100PCO	10	1	1	4	2	1
HVS-100PCI	HVS-100PCI	—	8	2	2	4	1	0
HVS-100PCI	HVS-100PCI	HVS-100DO	8	2	2	6	1	0
HVS-100PCI	HVS-100PCI	HVS-100PCO	8	2	2	4	2	1
HVS-100PCI	HVS-100DO	—	8	1	1	6	1	0
HVS-100PCI	HVS-100DO	HVS-100DO	8	1	1	8	1	0
HVS-100PCI	HVS-100PCO	—	8	1	1	4	2	1
HVS-100PCI	HVS-100PCO	HVS-100DO	8	1	1	6	2	1
HVS-100PCI	HVS-100PCO	HVS-100PCO	8	1	1	4	3	2
—	HVS-100DI-A	—	10	0	0	4	1	0
—	HVS-100DI-A	HVS-100DO	10	0	0	6	1	0
—	HVS-100DI-A	HVS-100PCO	10	0	0	4	2	1
—	HVS-100DO	—	8	0	0	6	1	0
—	HVS-100DO	HVS-100DO	8	0	0	8	1	0
—	HVS-100PCO	—	8	0	0	4	2	1
—	HVS-100PCO	HVS-100DO	8	0	0	6	2	1
—	HVS-100PCO	HVS-100PCO	8	0	0	4	3	2

- * 入力拡張カードの HVS-100PCI は、スロット A、B にのみ装着可能。
- * 出力拡張カードの HVS-100DO、HVS-100PCO は、スロット B、C にのみ装着可能。
- * 入力拡張カードの HVS-100DI-A は、スロット A に入れた場合は 4 入力、スロット B に入れた場合は 2 入力となります。
- * HDMI 入力
HVS-100PCI 装着により HDMI x 2 入力、または HDMI x 1 入力、VGA x 1 入力の 2 通りが選択可能。



HVS-100PCI

- * HDMI 出力
標準で 1 出力。HVS-100PCO の追加により HDMI x 2 出力、VGA x 1 出力 (HDMI1 と VGA は同一映像の出力) が可能。



HVS-100PCO